



eHealth200-BCS Terminal/eHealth500 Terminal

Anleitungen zur Einrichtung in PVS/AVS/KIS Software
(lt. gematik Basisrollout Release 0.5.2)

Stand: 04/2011

Bitte beachten Sie:

Generelle PVS/AVS/KIS-Einrichtungshinweise für eHealth200 stationäre Kartenlesegeräte:

- Im Falle, dass ihre PVS/AVS/KIS das eHealth200 schon direkt unterstützt, wählen Sie bitte den entsprechenden Eintrag aus.
- Sollte es nötig sein das Gerät manuell einzurichten, geben Sie in den potentiellen Feldern bitte folgende Werte an (bitte beachten Sie, dass jede PVS/AVS/KIS andere Namen für die Eingabefelder besitzt):

Anschluss: USB

Terminal Nr.: 1 (falls dieses Feld vorhanden ist)

Port: 0 oder Port: 1

CT-API dll: CT_eHealth.dll

Manche PVS/AVS/KIS benötigen nur den Namen der Datei ohne die Erweiterung .dll

Generelle PVS/AVS/KIS-Einrichtungshinweise für eHealth500 mobile Kartenlesegeräte:

- Im Falle, dass ihre PVS/AVS/KIS das eHealth500 schon direkt unterstützt, wählen Sie bitte den entsprechenden Eintrag aus.
- Sollte es nötig sein das Gerät manuell einzurichten, geben Sie in den potentiellen Feldern bitte folgende Werte an (bitte beachten Sie, dass jede PVS/AVS/KIS andere Namen für die Eingabefelder verwendet):

Anschluss: seriell oder COM

Terminal Nr.: 1 (falls dieses Feld vorhanden ist)

Port: 0

Sollte die Einstellung von Port = 0 nicht möglich sein, benutzen Sie bitte das eHealth500-Status-Tool Programm um den COM Port für das eHealth500 Gerät zu ermitteln und tragen diesen Wert als Portangabe ein.

Sollte sich das Tool nicht auf ihrer Produkt CD befinden, können Sie dieses von folgendem Link herunterladen: http://support.scmmicro.com/download/eHealth500_Status.zip

CT-API dll: ctscm500.dll

Manche PVS/AVS/KIS benötigen nur den Namen der Datei ohne die Erweiterung .dll

Software: PDE-TOP
Version: 05.12.2008

Kontakt:
 MCS Pie Data GmbH
 Plaggenbahn 42
 46282 Dorsten
 Telefon 0800 - 690 00 10 330
 Telefax 0800 - 690 00 10 340
 E-Mail: dorsten@mcs-ag.com

Einstellungsschritte:

- Öffnen Sie die Software
- Klicken Sie auf Optionen → System → Reiter Geräte/System
- Wählen Sie bei Schnittstellen den Kartenleser 1: SCR-201 und setzen den Haken bei MKT+ fähig
- Wechseln Sie nun im Windows Explorer in das Programmverzeichnis von PDE-TOP mit dem Namen „Ultra32“ und benennen die Datei *CTAPI_SCR201kv.dll* um in *CTAPI_SCR201kv_alt.dll*
- Kopieren Sie nun die Datei *CT_eHealth.dll* aus dem %Windows%/system32 Verzeichnis in das PDE-TOP Programmverzeichnis „Ultra32“
- Benennen Sie nun die Datei *CT_eHealth.dll* um in *CTAPI_SCR201kv.dll*

Screenshot Einstellungsdialog:

